

3 日常点検と不具合時の対応

⊖ 危険ですのでご自分で修理しないでください。

以下に記載する不具合の現象が見られないか、日常点検をお願いいたします。
不具合の現象があるまま長時間使い続けると、まれに発煙、火災、感電などに至る恐れがあります。
❗ 不具合がある場合は、直ちに使用を中止して安全な場所へ移動し、弊社営業担当または弊社指定の
販売代理店等へご連絡ください。

主な不具合の現象（日常点検）		予想される原因	対処方法
1.フレームの変形・脱落等の破損がある。		看板全体	各部部材の変形・破損 ボルト・ねじ類のゆるみ・脱落
2.表示板にゆがみ・変形・破損がある。 表示板が割れている。		表示板廻り	経年劣化による変形・破損 外的要因のヒビ割れ・破損 フレームの変形・破損
3.LEDランプが点灯しない。 チラつく・点滅をくりかえす。 内部から異音が聞こえる。		電装品廻り	LEDランプの不具合・故障・寿命 電源の不具合・故障・寿命 配線コード・結線部の不具合 使用する電圧の異常
4.煙、臭いなどの異常を感じる。			
5.漏電ブレーカーが落ちる。		電装品廻り	電装品の不具合 配線コード・結線部の不具合
		一次側電源	漏電・過電圧
			部材の補修・交換等は弊社営業担当または 弊社指定の販売代理店等にご依頼ください。

■メモ（お問い合わせの際、必要になります。）

お 買 い 上 げ 日	年 月 日
購 入 先	TEL () —
品 名 ・ 品 番	

お問い合わせ先（ホームページ） <https://advance.st-grp.co.jp/inquiry/>

タテヤマアドバンス

壁面サイン

ADS系KT-LED 取扱説明書

ADS-4508・ADS-6008・ADS-9015KT-LED

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みくだ
さい。

この取扱説明書は、
いつでもお読みいただけるよう **大切に保管** してください。

この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産の損害を未然に防止するために、次のような記号表示をしています。
内容をよく理解した上で、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、ケガをしたり、商品が破損することが予想されることを示します。
❗	「必ず行っていただく事」を示しています。
⊖	してはいけないことを示しています。

<もくじ>

- 1. 安全のために必ずお守りください 1
- 2. 製品各部の名称と仕様 2
- 3. 日常点検と不具合時の対応 3

1 安全のために必ずお守りください


⚠注意

- ❗ 突風・地震などの自然災害、物（飛来物等）がぶつかる等、看板に破損があった場合、ただちに電源スイッチを切り、使用を中止してください。
看板の破損が原因で人身事故や火災などの発生が予測されます。事故の発生を未然に防ぐためにも早急な処置を施す必要があります。
- ❗ 保守点検・修理は弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等に依頼してください。
- ❌ 製品に何かを取り付けたり改造しないでください。
看板強度の低下や電装品の故障の原因になります。
- ❌ 高温な場所や製品に直射日光が当たる状態でLEDランプを点灯させないでください。
温度上昇によるLEDランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ❗ アース線が接続された状態でご使用ください。
アース線が接続されていないと、感電するおそれがあります。
- ❗ ご使用になる方は、この製品のLEDランプは交換しないでください。LEDランプの交換は、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店等に依頼してください。
間違ったLEDランプや蛍光灯の取付は、不点灯や故障の原因になります。
- ❌ 点灯中や消灯直後は電装品（LEDランプ・電源）が高温となっていますので、手を触れないでください。
やけどの原因となります。
- ❌ LEDランプは不点灯や点滅状態で使用または、放置しないでください。
放置すると感電、電装品の故障、発煙、火災の原因になります。LEDランプが露出していないため、正常に点灯していなくても気付かない場合もありますので、ご注意ください。
- ❌ 電装品（LEDランプ・電源）の近くに可燃物を設置しないでください。
電装の故障、発煙、火災の原因になります。
- ❌ 湿気の多い場所や、温風などの熱器具のそばでの使用など、高温になる場所では使用しないでください。
電装の故障、発煙、火災の原因になります。
- ❌ 点灯確認の際、電源スイッチのON・OFFを繰り返さないでください。
電源OFF後は2分以上経過してからONにしてください。LEDランプの破損や感電の恐れがあります。
- ❌ 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。
- ❗ 電装品（LEDランプ・電源）の周囲温度は-10℃～50℃以内でご使用ください。


安全にご使用いただくために販売店による定期的な保守点検をおすすめします。（一年に一度以上）

- アルミフレームに付着した汚れは、軽いうちに早めの清掃をおすすめします。
アルミフレームの表面に付着した汚れを長時間放っておくと、大気中の湿気や雨水の影響で汚れが腐食の原因になります。一年に一度の水拭きをおすすめします。
- 看板内部の腐食・損傷は外部から判断できません。看板内部の定期的な保守点検と補修が必要です。
大雨や強風により、雨水や大気中の湿気やホコリ・チリが看板内に浸入して腐食・損傷の原因になります。
- 長期間の使用で、電線被覆や電装品の経年劣化・ボルトねじ類のゆるみ等が生じます。
事故防止のため定期的な保守点検をおこない、不具合があれば補修・部材交換をお願いします。

2 製品各部の名称と仕様



ADS-9015KT-LEDの場合



品番	仕様		
	ADS-4508KT-LED	ADS-6008KT-LED	ADS-9015KT-LED
姿図			
φ×D	450×80（総厚106）	600×80（総厚106）	900×150（総厚174）
重量	2kg	3kg	8kg
表示板	アクリル樹脂成型板 乳白色〔2.0mm〕		
LEDランプ	直管型LEDランプ(400形) 1灯	直管型LEDランプ(400形) 2灯	直管型LEDランプ(20形) 2灯
定格消費電力	9W	18W	26W
総合VA（皮相電力）	9VA	18VA	26VA
電圧	100V／200V		
周波数	50Hz／60Hz		
フレーム	アルミニウム合金押出形材（JIS A6063S-T5）〈シルバー〉		

注 LEDランプは当社指定品をご使用ください。